

INT280-60 Diagnose

Parametertabelle 52 S 581 P031



Parameter können mit Funktionscode 3 (Read Holding Register) gelesen und mit Funktionscode 6 (Write single register) geschrieben werden

INT280-60 Diagnose

Parameter	Bereich	Default	Einheit	Adresse	Datentyp	Modbus	Multiplikator	Divisor
Füllstandssensor								
Öldifferenzdruck	0.1...120.0	5.0	bar	9171	u 16bit		1	10
Zeit bis Abschaltung Ölmenge	0:10.0...10:00.0	2:00.0	m:ss.f	9163	u 16bit		1	10
Modus Ablagerungsmessung	Deaktiviert; Stufe 2 Warnung; Stufe 2 Abschaltung; Stufe 2 Verriegelt	Stufe 2 Abschaltung		9169	Aufzählung		1	1
Verriegelung wegen Ablagerung	Deaktiviert; Aktiv	Deaktiviert		9170	Aufzählung		1	1
Warnung Ölzufuhr gestört	Deaktiviert; Aktiv	Aktiv		9166	Aufzählung		1	1
DP-Bus								
Baudratenermittlung für	0...65535	0	s	9214	u 16bit		1	1
Alarm über DP	Deaktiviert; Aktiv	Aktiv		8824	Aufzählung		1	1
Laufverkennung über DP	Deaktiviert; Aktiv	Aktiv		8827	Aufzählung		1	1
Regelparameter								
Füllzyklusart	Fest; Adaptiv	Adaptiv		8806	Aufzählung		1	1
Füllzeit	0:01.0...0:20.0	0:10.0	m:ss.f	9160	u 16bit		1	10
Pausenzeit	0:02.0...2:00.0	0:05.0	m:ss.f	9161	u 16bit		1	10
lange Pausenzeit	0=Deaktiviert...2:00.0	0:30.0	m:ss.f	9164	u 16bit; 0 = deaktiviert		1	10
Soll-Füllperiodenanzahl	2...20	3		8809	u 16bit		1	1
Sättigungszeit	0.0...6553.4; verriegelt	0.0	s	9162	u 16bit; 65535 = deaktiviert		1	10
Sperrzeit	0:00.0...2:00.0	0:30.0	m:ss.f	9165	u 16bit		1	10

Parameter	Bereich	Default	Einheit	Adresse	Datentyp	Modbus	Multiplikator	Divisor
-----------	---------	---------	---------	---------	----------	--------	---------------	---------

KRIWAN Industrie-Elektronik GmbH

Allmand 11
74670 Forchtenberg
Germany

Phone (+49) 7947 822 0
Fax (+49) 7947 1288

info@kriwan.com
www.kriwan.com